

Dálkový ovladač pro jednobarevné a CCT LED pásy

Číslo modelu: C3

Funkce produktu

- Technologie bezdrátového přenosu 2,4 GHz, rychlý přenos, stabilní signál a ochrana proti rušení
- Ovládejte více zařízení současně
- Tlumení barvy podsvícení a jasu
- Podpora ovladačů Miboxer/Milight 2.4G a světelných řad
- Dosah ovladače do 30m
- Magnetický držák
- Pro komerční, hotelové a domácí osvětlení




Parametry produktu

Název produktu:	Dálkové ovládání CCT	Provozní teplota:	-10~40°C
Číslo modelu:	C3	Norma EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Provozní napětí:	3V (AAA*2 ks)		
Spotřeba v pohotovostním režimu:	15 μA	Bezpečnostní standard (LVD):	ČSN EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 ČSN EN 61347-1: 2015+A1:2021 ČSN EN 62493:2015+A1:2022
Přenos:	6dBm		
Protokol:	2,4GHz RF	Rádiové zařízení (červené):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Modulace:	GFSK	Osvědčení:	CE \ EMC \ LVD \ RED
Řídicí vzdálenost:	do 30m		

Ovladač

Držák dálkového ovladače





Funkce

regulace jasu

Indikátor je červený



Nahoru a dolů pro změnu jasu

režim CCT


Zapněte světlo a jednou krátce stiskněte tlačítko „ON“, indikátor se rozsvítí oranžovou barvou, když je aktivován režim CCT



Nahoru a dolů pro změnu teploty barev

Párování / Od párování


Párování Ovladač se musí před použitím propojit s přijímačem



- 1
odpojte přijímač od zdroje a nechte 10 vteřin odpojený



- 2
opět připojte zdroj a do 3 vteřin stiskněte 3x tlačítko ON na dálkovém ovladači




- 3
v případě úspěšného párování LED pásek 3x zabliká



Pokud se párování nepodařilo a LED pásek pomalu nezablikal, proveďte znovu výše uvedené kroky. (Upozornění: napárovaný ovladač s přijímačem nelze znovu párovat, musí se nejdříve od párovat).

Párovat je možno i bez odpojení zdroje tak, že se krátce stiskne tlačítko SET na přijímači a poté do 3 vteřin 3x tlačítko ON na dálkovém ovladači. Při úspěšném napárování LED pásek 3x zabliká.


Od párování



- 1
odpojte přijímač od zdroje a nechte 10 vteřin odpojený



- 2
opět připojte zdroj a do 3 vteřin 5x stiskněte tlačítko ON na dálkovém ovladači



- 3
v případě úspěšného od párování LED pásek 10x rychle zabliká




Pokud se od párování nepodařilo a LED pásek rychle nezablikal, proveďte znovu výše uvedené kroky. (Upozornění: nenapárovaný přijímač nelze od párovat, nejdříve musí být napárován).

Od párovat je možno i bez odpojení zdroje tak, že se krátce stiskne tlačítko SET na přijímači a poté do 3 vteřin 5x tlačítko ON na dálkovém ovladači. Při úspěšném od párování LED pásek 10x rychle zabliká.

Instalace



- 1
Sundejte ochranný papír z oboustranné lepicí pásky na zadní straně držáku



- 2
Držák přilepte na zvolené místo, dálkový ovladač je magnetem přitahován k držáku

Upozornění

1. Tento dálkový ovladač je určen pouze pro produkty řady MiBoxer/Mi-Light 2,4G, informace o kompatibilitě si prosím přečtete v manuálu k produktu.
2. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí nebo v prostředí s vysokou teplotou. V případě delšího nepoužívání vyjměte baterii a uložte ji v suchém prostředí bez statické elektřiny.
3. Nepoužívejte dálkový ovladač v blízkosti kovů nebo silného magnetického pole, mohlo by to ovlivnit signál a vzdálenost dosahu.